Brezžično omrežje FS za delavce

Za zaposlene na FS je na voljo brezžično omrežje FS na katerega se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ga imate za dostop do omrežja FS1.

Brezžične kartice novo omrežje same zaznajo.

Za pravilno delovanje brezžičnega omrežja pa ga morate dodati ročno.

1. Z desno tipko kliknite na ikono all, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu in izberite **Odpri središče** za omrežje in skupno rabo (z levim klikom).



2.V oknu, ki se pojavi izberite Namestitev nove povezave ali omrežja

Domača stran nadzorne plošče	Oglejte si osnovne informacij	e o omrežju in nastavite povezave
Spreminjanje nastavitev kartice	Ogled aktivnin omrezij	
Spreminjanje dodatnih nastavitev skupne rabe	FS Javno omrežje Spremenite omrežne nastavitve	Vrsta dostopa: Internet Povezave: <u>attl</u> WiFi (FS)
	Namestitev nove povezave a	li omrežja
	Nastavite širokopasovno om ali vstopno točko.	režje, omrežje na klic, navidezno zasebno omrežje (VPN), usmerjevalnik
	Odpravljanje težav	
	Diagnosticirajte in odpravite	težave z omrežjem ali poiščite informacije o odpravljanju težav.

3. V naslednjem oknu izberite Ročna povezava z brezžičnim omrežjem

-	Vzpostavitev povezave z internetom Namesti širokopasovno povezavo ali povezavo na klic z internetom.
2	Nastavitev novega omrežja Nastavite nov usmerjevalnik ali vstopno točko.
	Ročna povezava z brezžičnim omrežjem Vzpostavite povezavo s skritim omrežjem ali ustvarite nov brezžični profil.
	Vzpostavitev povezave z delovnim mestom Nastavite povezavo na klic ali povezavo VPN z vašim delovnim mestom.

V oknu, ki se pojavi, vpišite ime omrežja **FS** (z velikimi črkami)in izberite vrsto varnosti (**WPA2 - Podjetniško**), vrsta šifriranja je AES.

Ročna povezava Vnesite informacij	e za brezžičnim omrežjem e za brezžično omrežje,	ki ga želite	dodati
lme omrežja:	FS		
Vrsta varnosti:	WPA2–Podjetniško	~	
Vrsta šifriranja:	AES	\sim	
Varnostni ključ:			Skrij znake
Samodejno zaže Vzpostavi poveza Opozorilo: Če izl	ni to povezavo avo, tudi če omrežje ne oddaja berete to možnost, bo morda og	grožena zasebn	nost računalnika.
			Naprej Prekliči

Kliknite Naprej in v naslednjem oknu izberite Spremeni nastavitve povezave:

4. V oknu Lastnosti brezžičnega omrežja izberite jeziček **Varnost.** Na jezičku **Varnost** kliknite na gumb **Nastavitve:**

Vrsta varnosti:	WPA2-Podjetni	ško	~
Vrsta šifriranja:	AES		~
	er (rear)	* Mastavitve	
Zapomni si poveriln	ice za to povezavo o	b vsaki prijavi	
Zapomni si poveriln Dodatne nastavitve	ice za to povezavo o	b vsaki prijavi	

V oknu, ki se pojavi odstranite kljukico pri lastnosti Preveri strežniško potrdilo

ieu povezovanjem.		
Preveri identiteto strežnika s preve	erjanjem potrdila	
(primeri:srv1;srv2;.*\.srv3\.com)	ma 1	
Zaupanja vredni overitelji korenskih p	ootrdil:	
AddTrust External CA Root		^
Baltimore CyberTrust Root		
Class 3 Public Primary Certification	n Authority	
DigiCert Assured ID Root CA		
DigiCert Global Root CA		
DigiCert High Assurance EV Root	CA	
Entrust.net Certification Authorit	ty (2048)	~
<		>
Obvestila pred vzpostavljanjem povez	zave:	
Deusi upersheiler, Ze identitete streit	nilez ni manaža ne	aundi u
Povej uporabniku, ce idenutete strez	riika ni mogoce pr	evenu 🗸
zberite nacin preverjanja pristnosti:		
Varovano geslo (EAP-MSCHAP v2)	*	Konfiguriraj .
Omogoči hitro vnovično povezovanji	e	
Vsili zaščito omrežnega dostopa		
	udi šifrimo novez	vovanie TLV
Prekini povezavo, će strežnik ne por	and an an are porter	
Prekini povezavo, če strežnik ne por Omogoči zasebnost		

Kliknite še na gumb Konfiguriraj in preverite, da <u>ni kljukice</u> v pogovornem oknu, ki se pojavi.

L	astnosti EAF	MSCHAPv2	×
Med povez	ovanjem:		
Samo sistem	dejno uporabi mo Windows (in do	oje prijavno ime in ge meno, če ie na volio	slo za
Cictori			
	V redu	Prekliči	

Po potrditvi vseh oken, se pojavi pogovorno okno, ki nas sprašuje po uporabniškem imenu in geslu za dostop do FS omrežja. Vnesemo podatke kot za dostop do elektronske pošte v obliki:

Uporabniško ime: fs1\uporabnik

Geslo je enako kot za elektronsko pošto.